

TECHNICZNE STANDARDY KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

Załącznik 8 – Kody błędów

(projekt z 31.01.2024 r.)

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Kody błędów.....	3

KODY BŁĘDÓW

Błąd	Opis
CE101 - Nieuprawniony Nadawca fizyczny	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Nadawca fizyczny nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Wskazany Nadawca fizyczny nie jest uprawniony do przekazywania tego typu komunikatów dla wskazanego Nadawcy prawnego 3) Wskazany Nadawca fizyczny nie ma uprawnień do przekazania tego typu komunikatu (np. cofnięte)
CE102 - Nieuprawniony Nadawca prawny	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Nadawca prawny nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Wskazany Nadawca prawny nie jest uprawniony do przekazywania tego typu komunikatów 3) Nadawca prawny nie jest właściwy dla Nadawcy fizycznego
CE103 - Nieprawidłowy Adresat	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany Adresat (fizyczny lub prawny) jest nieprawidłowy
CE104 - Nieprawidłowa rola Nadawcy prawnego	Możliwe przyczyny błędu: 1) Nadawca prawny nie może wystąpić w roli zgłoszonej w komunikacie 2) Podana w komunikacie rola uniemożliwia realizację procesu
CE105 - Nieprawidłowy Token daty wstecznej	-
CE106 - Komunikat o podanym ID został już przekazany do CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany ID komunikatu już jest zarejestrowany w CSIRE
CE107 - Nieprawidłowy kod identyfikujący numer unikatowego komunikatu	-
CE108 - Błędny Kod PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) PP, którego dotyczy komunikat, nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) PP, którego dotyczy komunikat, jest zarejestrowany w CSIRE 3) Błędna struktura Kodu PP (niezgodna z GS1), 4) Kod PP jest przypisany do innego Operatora, 5) Nadrzędny PP nie jest zarejestrowany w CSIRE, 6) Co najmniej jeden PP w obiekcie nie jest zarejestrowany w CSIRE, 7) Co najmniej jeden PP w obiekcie jest przypisany do innego Operatora, 8) Kod PP w komunikacie jest niezgodny z Kodem PP wskazywanym przez ID procesu referencyjnego
CE109 - Brak przesłanki do zawarcia umowy rezerwowej	-
CE110 - Błędne ID komunikatu nadawcy	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID komunikatu nadawcy nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID komunikatu do CSIRE 2) ID komunikatu nadawcy dotyczy innego procesu biznesowego

Błąd	Opis
CE111 - Nieprawidłowy ID instancji procesu referencyjnego	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID instancji procesu referencyjnego nie został zarejestrowany w CSIRE 2) ID instancji procesu referencyjnego dotyczy innego procesu biznesowego Błąd nie dotyczy procesu 8.3 i 8.4
CE112 - Status przyłączenia PP uniemożliwia realizację tego procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Status przyłączenia PP zarejestrowany w CSIRE uniemożliwia realizację przedmiotowego komunikatu/procesu Wyjątek: Błąd nie dotyczy procesu 8.2
CE113 - Błędne ID SEr	Możliwe przyczyny błędu: 1) SEr o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) Błędna składnia
CE114 - Wskazany SEr nie może pełnić funkcji sprzedawcy rezerwowego	-
CE115 - Błędne ID POB	Możliwe przyczyny błędu: 1) POB o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) Brak Umowy POB z danym Operatorem dla danego PP 3) Brak Umowy POB z SE na obszarze danego Operatora
CE116 - Wskazany SEr taki sam jak Nadawca Prawny komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany SEr taki sam jak SE, pomimo funkcjonowania na obszarze Operatora innych SEr Wyjątek: 1) Jest tylko jeden SEr dla danego Operatora dla danego rodzaju Umowy
CE117 - Brak możliwości świadczenia usług przez POB	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wstrzymanie wykonalności umowy (OSD) 2) Ograniczenie świadczenia usług przesyłania (OSP) 3) Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania (OSP) 4) Brak/nieprawidłowa umowy/a POB-SE
CE118 - Błędny identyfikator Użytkownika KSE	Możliwe przyczyny błędu: 1) błędna składnia (nr NIP/KRS/PESEL/Numer nadany przez Operatora) 2) niezgodność podanego identyfikatora z danymi zarejestrowanymi w CSIRE dla danego Kodu PP 3) W procesie 9.1 walidacji podlega zbieżność identyfikatorów Użytkowników KSE z charakterystyką PP w dacie wskazanej w komunikacie Wyjątki: 1) Atrybut Status użytkownika KSE ma wartość CK0018 (Nowy użytkownik KSE) w PP i proces 2.4 i 2.8 zakończył się niepowodzeniem
CE119 - Niezgodność numeru TERYT z nazwą ulicy	Możliwe przyczyny błędu: 1) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane Adresowe PP

Błąd	Opis
	2) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane adresowe UKSE 3) Nieprawidłowy TERYT dla sekcji Dane korespondencyjne UKSE
CE120 - Błędny Termin zakończenia określony w Umowie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Termin zakończenia określony w Umowie jest mniejszy lub równy Dacie rozpoczęcia
CE121 - Układ pomiarowo-rozliczeniowy niedostosowany	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla grup taryfowych powyżej C1x, konieczne jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego Wyjątki: 1) Nadawca prawny komunikatu to sprzedawca z urzędu na obszarze danego Operatora
CE122 - W CSIRE została już zarejestrowana zgłaszana umowa	-
CE123 - Wskazana liczba Użytkowników KSE niezgodna z danymi zarejestrowanymi w CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazano wielu odbiorców (zgodnie z walidacjami technicznymi), a w CSIRE jest jeden odbiorca 2) Wskazano jednego odbiorcę, a w CSIRE jest wielu odbiorców Wyjątek: 1) W komunikacie 4.1_1, w procesie 4.2 nie dotyczy Statusu Użytkownika KSE "CK0018 - Nowy Użytkownik KSE na PP" 2) Nie dotyczy procesu 4.1
CE124 - Charakter PPE dla wskazanego Kodu PP uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Charakter PPE jest określony jako "Wytwórczy" lub "Magazyn Energii Elektrycznej" 2) dla 5.1_1 błąd występuje dla Charakteru PPE innego niż "Wytwórczy" lub "Magazyn Energii Elektrycznej" z wyjątkiem Typu Obszaru "CK0061 - Przesyłowy" Wyjątek: Błąd nie dotyczy procesu 8.2
CE125 - Brak umowy sieciowej dla wskazanego PP	-
CE126 - SE nie posiada odpowiedniego GUD/GUDk z OSD	-
CE127 - Data realizacji określonego elementu (np. rozpoczęcia lub zakończenia) niezgodna z bramką czasową dla danego komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data lub Data i czas podany w którymś z atrybutów komunikatów jest niezgodny z dopuszczalną bramką czasową dla danego komunikatu (bramki czasowe o których mowa w Arkuszu Lista komunikatów w Standardach biznesowych - ZIKCSIRE) Wyjątek: Proces 6.1 - nie dotyczy okna czasowego 00:00 - 06:00 - walidacja będzie

Błąd	Opis
	w zakresie dat. Nie będzie można przesłać profilu starszego niż 15 miesięcy ani w przyszłości
CE128 - Typ Punktu pomiarowego dla wskazanego Kodu PP uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Zgodnie z SWI proces nie może być zrealizowany dla danego typu PP.
CE129 - Odmowa zawarcia UD na OŚW - istnieje już umowa dystrybucyjna	-
CE130 - Odmowa zawarcia UD na OŚW - faktyczny brak Użytkownika KSE w PP	-
CE131 - Podany SEp nie może dokonywać zgłoszeń kolejnych UK	Możliwe przyczyny błędu: 1) Możliwość zgłaszania nowych UK została zablokowana przez Operatora. Wyjątek: 1) Nie dotyczy procesu Zapytania o status PP
CE132 - Niemożliwe skorzystanie z funkcji przedpłaty	Możliwe przyczyny błędu: 1) Atrybut Komunikacja LZO nie występuje w ch-ce PP lub ma wartość "FAŁSZ"
CE133 - Data rozpoczęcia Umowy rezerwowej jest niezgodna z Datą od której brak SE w Ch-ce PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data rozpoczęcia SR jest mniejsza od Daty od której brak SE w Ch-ce PP
CE134 - Brak umowy lub przypisania Nadawcy Prawnego do charakterystyki we wskazanej dacie	Możliwe przyczyny błędu: 1) W procesie 4.3 Podmiot nie jest przypisany do żadnego PP wchodzącego w skład obiektu 2) w procesie 8.5 nadawca nie jest przypisany w żadnej roli do PP, którego dotyczy zgłoszenie. 3) W procesie 10.3 Podmiot nie jest przypisany do żadnego PP wchodzącego w skład obiektu. (musi być przypisany przynajmniej do jednego PP).
CE135 - Nieprawidłowy Typ obszaru	Możliwe przyczyny błędu: 1) OSD zgłasza Typ obszaru "Przesyłowy" 2) OSP zgłasza Typ obszaru "Dystrybucyjny"
CE136 - Podana kategoria zmiany jest niemożliwa dla wskazanego podmiotu (PP lub obiektu pomiarowego)	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazana w komunikacie kategoria aktualizacji jest niemożliwa do realizacji dla Punktu pomiarowego lub obiektu pomiarowego, którego komunikat dotyczy

Błąd	Opis
CE137 - Błędny Identyfikator Obszaru	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identyfikator Obszaru o podanym ID jest przypisany do innego Operatora 2) Dla PPW Identyfikator obszaru nie został zarejestrowany w CSIRE <p>Wyjątek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W procesie 2.2 walidacja opisana w punkcie 1) nie dotyczy przypadku, gdy Identyfikator obszaru jest podany w sekcji 5.4.
CE138 - Wskazana Minimalna moc umowna jest większa od Maksymalnej mocy umownej	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wskazana w komunikacie Minimalna moc umowna ma większą wartość niż wskazana Maksymalna moc umowna
CE139 - Błędne ID Operatora	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Operator o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Błędna składnia
CE140 - Niezgodność Parametrów Technicznych Ogólnych	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dla Poziomu napięcia w miejscu dostarczania innego niż nN Układ pomiarowy został określony jako jednofazowy 2) Brak możliwości rejestracji w CSIRE PP o podanym statusie przyłączenia PP (Zlikwidowany, Błędny)
CE141 - Inicjator procesu wskazał niewłaściwy Typ zgłoszenia aktualizacji	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana kategoria aktualizacji może być zgłoszona tylko jako żądanie 2) Dana kategoria aktualizacji może być zgłoszona tylko jako powiadomienie 3) Inicjator dla danej kategorii aktualizacji może zgłosić tylko żądanie 4) Inicjator dla danej kategorii aktualizacji może zgłosić tylko powiadomienie
CE142 - Wnioskowana Grupa taryfowa nie jest obsługiwana przez Operatora	-
CE143 - Data pierwszego wprowadzenia energii z mikroinstalacji nie może być datą przyszłą	-
CE144 - W rejestrach CSIRE dla wskazanej daty brak umowy której dotyczy komunikat	-
CE145 - Planowana data realizacji zmiany przez Operatora musi być datą przyszłą	-
CE146 - Do danego PP jest już przypisany Użytkownik KSE	<p>Możliwe przyczyny błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Operator/SE nie wyraził zgody na wyprowadzenie dotychczasowego Użytkownika KSE z PP

Błąd	Opis
	2) Zgłaszany Użytkownik KSE jest już przypisany do charakterystyki wskazanego PP.
CE147 - Do danego PP jest przypisana umowa	Możliwe przyczyny błędu: 1) W danym PP obowiązuje umowa sieciowa
CE148 - Niezgodność ID SEr z danymi wskazanymi w procesie referencyjnym	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla OŚW ID SEr musi być taki sam jak w komunikacie 1.1_1
CE149 - Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z datą wskazaną w procesie referencyjnym	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z datą rozpoczęcia US dla OŚW (proces 1.1) 2) Niezgodność Daty rozpoczęcia UD z Oczekiwaną datą wejścia w życie umowy (proces 9.1)
CE150 - Nieprawidłowy ID Operatora dla danego PP albo obszaru	-
CE151 - Nieprawidłowe ID obiektu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Obiekt o podanym ID nie został zarejestrowany w CSIRE 2) Obiekt o podanym ID jest przypisany do innego Operatora
CE152 - Błędne ID SE	Możliwe przyczyny błędu: 1) SE o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE, 2) Błędna składnia
CE153 - Brak uprawnień do danych dla wskazanego typu zestawu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot zgłaszający się po dane nie jest uprawniony do zapytania o dane
CE154 - Błędny Numer wersji danych dla wskazanych dat początku i końca okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) W procesie 6.1 dla danej Doby handlowej nie zostały przekazane dane o numerze wersji 0 2) W procesie 6.2 dla danego Wskazania jednostkowego (Data i czas bieżącego wskazania) lub dla Różnicy wskazań (Data i czas poprzedniego wskazania do Data i czas bieżącego wskazania), nie została przekazane dane o numerze wersji 0 3) Numer wersji danych jest mniejszy od numeru wersji danych już zarejestrowanych w CSIRE.
CE155 - Błędne Daty i czas wskazania dla podanego Okresu integracji danych	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podany Czas wskazania nie jest odpowiedni dla określonej integracji (np. w komunikacie określono 5 minutową integrację a przekazane Czasy wskazania pokazują 15 minutową integrację)
CE156 - Brak wskazań dla podanej integracji	-

Błąd	Opis
CE157 - Wolumen nie może być wartością ujemną	Wyjątek: 1) Nie dotyczy Typu produktu energetycznego "CK1127 - bilans energii czynnej"
CE158 - Data początkowa nie może być późniejsza niż data końcowa	Możliwe przyczyny błędu: 1) W 6.2_1, 6.3_1 dla Ryczałtu walidacja dotyczy Daty początku okresu oraz Daty końca okresu 2) W 6.2_1 dla innych grup taryfowych oraz w 6.9_1, 6.10_1 i 7.2_1 walidacja dotyczy Daty i czasu poprzedniego wskazania oraz Daty i czasu bieżącego wskazania 3) W 6.3_1 dla innych grup taryfowych walidacja dotyczy Daty początku okresu rozliczeniowego oraz Daty końca okresu rozliczeniowego
CE159 - Błędne ID korygowanego komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Komunikat o podanym ID nie jest zarejestrowany w CSIRE 2) Komunikat po podanym ID dotyczy innego procesu biznesowego
CE160 - Typ danych pomiarowych niezgodny z grupą taryfową dla danego PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Został podany "Kod CK0556 - Ryczałt" a w PP jest określona inna grupa taryfowa 2) Został podany "Kod CK0555 - Wskazania rejestrów licznika" a w PP jest określona grupa taryfowa "Ryczałt"
CE161 - Nieprawidłowa Data początku okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data początku okresu nie może być późniejsza niż data wysłania komunikatu 2) Data początku okresu nie może być późniejsza, niż Data końca okresu Wyjątek: NIE dotyczy procesu 6.3 w przypadku przekazania danych prognozowanych - PL-175 "typ komunikatu" dla CK0861 "Prognoza" NIE dotyczy 6.2_1 - Data początku okresu nie może być późniejsza, niż Data końca okresu
CE162 - Niezgodność Daty i czasu poprzedniego wskazania z wartością atrybutu w komunikacie korygowanym	-
CE163 - Nachodzące na siebie okresy pomiarowe lub rozliczeniowe	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data i czas poprzedniego wskazania dotyczy okresu dla którego zostały już przekazane dane pomiarowe 2) Data początku okresu rozliczeniowego dotyczy okresu, dla którego zostały już przekazane informacje rozliczeniowe GUD-k
CE164 - Rozliczenie o podanym ID już zapisane w CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Rozliczenie o podanym ID zostało już przekazane do CSIRE
CE165 - We wskazanym okresie nie obowiązywała jedna UK dla danego PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Pomiędzy Początkiem okresu rozliczeniowego a Końcem okresu rozliczeniowego w charakterystyce PP brak ciągłości UK

Błąd	Opis
CE166 - Data i czas dokonania rozliczenia nie może być datą przyszłą	-
CE167 - Wartość Zużycia energii w roku bazowym nie może być wartością ujemną	-
CE168 - ID rozliczenia prognozy nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID rozliczenia do CSIRE	-
CE169 - Błędne ID korygowanego rozliczenia	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID korygowanego rozliczenia nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID rozliczenia do CSIRE 2) ID korygowanego rozliczenia dotyczy innego procesu biznesowego 3) ID korygowanego rozliczenia dotyczy innego Typu rozliczenia dodatkowego
CE170 - Niespójność Sprzedawcy dla PP w Obiekcie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Informacje rozliczeniowe GUD-k mogą być przekazane dla Obiektu sumującego tylko wtedy gdy na wszystkich PP wchodzących w skład Obiektu jest ten sam Sprzedawca
CE171 - Nieprawidłowy Typ zgłaszanej umowy	Możliwe przyczyny błędu: 1) próba zgłoszenia przez OSP umów dystrybucyjnych 2) próba zgłoszenia przez OSD umowy przesyłowej
CE172 - Błędne zgłoszenie Grupy taryfowej	Możliwe przyczyny błędu: 1) Operator zgłasza dodanie Grupy taryfowej która już występuje w rejestrach CSIRE dla danego Operatora 2) Operator zgłasza likwidację Grupy taryfowej która nie występuje w rejestrach CSIRE dla danego Operatora
CE173 - Dla danego PP nie funkcjonuje rozliczenie w formie przedpłatowej	-
CE174 - Data i czas wyznaczenia salda nie może być datą przyszłą	-
CE175 - Błędna data i czas przerwy dla podanego okresu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Data i czas początku przerwy lub Data i czas końca przerwy nie mieszczą się w przedziale pomiędzy Datą początku okresu a Datą końca okresu
CE176 - Data i czas wykonania usługi nie może być datą przyszłą	-

Błąd	Opis
CE177 - Data końca okresu nie może być datą przyszłą	-
CE178 - Nieprawidłowa Liczba dni niedotrzymania standardów	Możliwe przyczyny błędu: 1) Liczba dni niedotrzymania standardów nie odpowiada różnicy pomiędzy datą końca i datą początku okresu
CE179 - Brak uprawnień Nadawcy prawnego do wnioskowanego zakresu danych	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wskazany przez SE ID jest niezgodny z ID tego sprzedawcy 2) Wskazany przez POB ID jest niezgodny z ID tego POB 3) Wskazany przez Operatora ID jest niezgodny z ID tego Operatora 4) Wnioskodawca pyta o dane pomiarowe podmiotu, z którym nie ma powiązania przez charakterystykę PP lub charakterystykę obiektu
CE180 - W CSIRE zostało zarejestrowane zgłoszenie o identycznym zakresie	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot zgłasza komunikat taki sam jak wcześniej zgłoszony, ale jeszcze nie zrealizowany Wyjątek: Błąd nie dotyczy procesu 8.2
CE181 - Data realizacji lub data rozpoczęcia nie może być datą przyszłą	Wyjątek: Błąd dotyczy procesu 5.1
CE182 - Nieprawidłowe ID błędnego procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID błędnego procesu nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu ID komunikatu do CSIRE 2) ID błędnego procesu dotyczy innego procesu biznesowego 3) ID błędnego procesu odnosi się do procesu inicjowanego przez inny Podmiot Wyjątek: Błąd nie dotyczy procesu 8.2
CE183 - Moc ograniczenia nie może być niższa od Mocy gwarantowanej	-
CE184 - Dla danego PP nie funkcjonuje Strażnik mocy	-
CE185 - Nieprawidłowy typ Wnioskowanego do uruchomienia procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Podmiot nie jest uprawniony do uruchomienia danego procesu
CE186 - Nieprawidłowa Wnioskowana wsteczna data realizacji	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność danych dot. realizacji procesu z datą wsteczną
CE187 - Nieprawidłowy ID reklamowanego procesu lub komunikatu	Możliwe przyczyny błędu: 1) ID reklamowanego procesu lub komunikatu nie odpowiada żadnemu wcześniej przekazanemu do CSIRE 2) ID reklamowanego procesu lub komunikatu dotyczy innego procesu biznesowego niż wskazany w komunikacie 9.1_1

Błąd	Opis
	3) ID reklamowanego procesu lub komunikatu odnosi się do procesu lub komunikatu przekazanego przez inny Podmiot
CE188 - Nieprawidłowa Oczekiwana data wejścia w życie umowy UD	Możliwe przyczyny błędu: 1) Niezgodność danych dot. realizacji zgłoszenia UD
CE189 - Nieprawidłowe ID OIRE	-
CE190 - We wskazanej dacie w charakterystyce brak określonego Aktora	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla daty, której dotyczy komunikat, w charakterystyce PP nie był przypisany żaden Podmiot pełniący określoną funkcję
CE191 - Wskazana Moc bezpieczna jest większa, niż moc wskazana w stopniach zasilania	-
CE192 - Obiekt o podanym ID jest już zarejestrowany w CSIRE	-
CE193 - Błędne wartości mocy w poszczególnych stopniach zasilania	Możliwe przyczyny błędu: 1) Moc w danym stopniu zasilania nie może być wyższa niż moc we wcześniejszym stopniu zasilania
CE194 - Dane w komunikacie dotyczą w całości okresu sprzed uruchomienia CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) W 6.2_1, 6.3_1 dla Ryczału Data końca okresu jest mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE 2) W 6.2_1 dla innych grup taryfowych oraz w 6.9_1 i 6.10_1 Data i czas bieżącego wskazania est mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE 3) W 6.3_1 dla innych grup taryfowych Data końca okresu rozliczeniowego jest mniejsza, niż data uruchomienia CSIRE
CE195 - Nadawca komunikatu nie wnioskował wcześniej o odłączenie energii w danym PP	-
CE196 - Wnioskowana zmiana jest niemożliwa do zgłoszenia w obecnym stanie charakterystyki PP	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wnioskowana przez nadawcę zmiana charakteru PPE jest niemożliwa do realizacji w momencie, gdy do charakterystyki PP są przypisane umowy 2) Wnioskowana przez nadawcę zmiana Statusu Przyłączenia PP na Zlikwidowany lub Błędny wymaga wcześniejszego zakończenia umów i/kub wyprowadzenia Użytkownika KSE z PP
CE197 - Suma udziałów prosumentów przekracza wielkość źródła wytwarzania	Możliwe przyczyny błędu: 1) suma udziałów w wytwarzaniu wszystkich prosumentów zbiorowych lub wirtualnych energii odnawialnej w ramach danego obiektu pomiarowego przekracza 100% 2) suma udziałów w wartości mocy wszystkich prosumentów zbiorowych lub wirtualnych energii odnawialnej w ramach danego obiektu pomiarowego przekracza sumaryczną moc wszystkich jednostek wytwarzania OZE przypisanych do tego obiektu pomiarowego.

Błąd	Opis
CE198 - Błędna wartość mocy zainstalowanej nośnika energii dla podanego Charakteru PPE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Suma mocy zainstalowanych nośników energii Źródło wytwarzania w danym PP dla charakteru PPE "Odbiorczy z mikro albo małą instalacją" przekracza 1 MW
CE199 - Odrzucenie w oparciu o macierz priorytetyzacji	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wystąpienie konfliktu procesów.
CE200 - Nieprawidłowy obszar sieci	Możliwe przyczyny błędu: 1) Kod obszaru sieci podany w komunikacie jest przypisany do innego Operatora. 2) Brak obszaru sieci.
CE201 - Nieprawidłowy typ danych do rozliczeń	Możliwe przyczyny błędu: 1) Dla Typu danych rozliczeniowych - CK0553 co najmniej jeden z atrybutów Dane profilowe lub Dane z rejestrów OBIS powinien przyjąć wartość PRAWDA.
CE202 - Typ Obiektu pomiarowego dla wskazanego ID obiektu uniemożliwia realizację procesu	Możliwe przyczyny błędu: 1) Zgodnie z SWI proces nie może być zrealizowany dla danego typu Obiektu pomiarowego.
CE203 - Wnioskowana data zestawu PP wykracza poza datę uruchomienia CSIRE	Możliwe przyczyny błędu: 1) Wnioskowana data zestawu PP jest wcześniejsza, niż data produkcyjnego uruchomienia CSIRE
CE204 - Charakter Punktu pomiarowego dla wskazanego kodu PP uniemożliwia realizację procesu.	Możliwe przyczyny błędów: 1) W przypadku sieci OSP zarówno PP wytwórczych jak i odbiorczych; 2) W przypadku sieci OSD wyłącznie PP wytwórczych.
CE210 - Przekroczenie dozwolonego limitu (1000)	-
CE211 - Weryfikacja, czy istnieje chociaż jeden PP lub jeden obiekt	-
CE999 - Inna przyczyna	Kod wykorzystywany w przypadku błędów nieobsługiwanych innymi kodami